



PowerXtreme

PowerXtreme

X30-i

12,8 V | 30 Ah

Une puissance éprouvée, intelligemment repensée



*Après
enregistrement

Sans effort vers vos plus belles destinations

La puissance compacte pour votre caravane et votre mover

Légère • Compacte • Puissante

4,7 kg

Poids léger

2.250 kg

Poids de la caravane

300 A

Courant de pointe

>2.000

Cycles

Compacte

S'intègre facilement dans
toutes les caravanes

Puissante

150 A en continu pour un
déplacement fiable

Intelligente

Bluetooth, application
PowerXtreme PRO avec
mot de passe

En option

Interrupteur
marche/arrêt externe



Produit néerlandais

www.powerxtreme.nl

Technologie au service de votre confort

Puissante pour votre déplaceur de caravane. Intelligente pour tous vos trajets.
Conçue pour des années d'utilisation en toute sérénité.

Informations essentielles

Modèle	PowerXtreme X30-i
Référence	EM010030
Chimie	LiFePO4 (Lithium-fer-phosphate)
Durée de vie	> 2.000 cycles ^[1]
Garantie	5 ans ^[2]
Boîtier	ABS - IP62
Raccordement	Filetage intérieur M6 + 2 bornes
Application	Système de manœuvre pour caravane
Communication	Bluetooth via PowerXtreme PRO App ^[3]

Dimensions et poids

Dimensions	257 x 179 x 123 mm
Poids	4,7 kg

En option

Commande ON/OFF	Interrupteur ON/OFF filaire, pour éteindre votre batterie sans utiliser l'application. Longueur du câble: 2 mètres
-----------------	--

Art.nr. EP2300011



Sortie – Décharge

Tension nominale	12,8 V
Capacité	30 Ah / 384 Wh
Courant continu	150 A / 1.800 W
Court terme < 30 s	200 A / 2.400 W
Pointe < 3 s	300 A / 3.600 W
Temperature	-20°C à +60°C
Tension de coupure	≤ 10,5

Entrée – Charge

Tension de charge	14,4 - 14,6 V
Courant de charge max.	40 A via bornes
Température de charge	0°C à 45°C
Chargeur intégré	14,4 V / 5 A
Entrée AC	100 - 240 VAC

Protections

Protections	Surintensité, surtension, sous-tension, court-circuit et température
Conformité	UN38.3 / MSDS / CE / ECE R10.6

^[1] 80% DOD, 25°C, 80% EOL, charge/décharge à 1C

^[2] 2 ans de garantie standard + 3 ans supplémentaires après enregistrement, jusqu'à 2.000 cycles.

^[3] Téléchargeable sur l'App Store ou Google Play. Mises à jour logicielles via l'application.

